

お名前	様	型式	使用時間	時間	機番
-----	---	----	------	----	----

いつも機械をベストコンディションに!

クボタの機械を「安心」「末長く」「安全」にお使い頂くために、ぜひ日頃のメンテナンスをお願い致します。なお、安全のために取扱説明書とあわせてご利用ください。

- ★セルフチェックにより不良箇所や不安な箇所を見つけれられた場合は、すぐにご購入先にご連絡ください。
- ★田植機EP67を基準としており、型式によって内容が異なります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。



1 エンジン部



エンジンオイル

- 量…上限と下限の間にある。
- 使用時間から交換時期を確認。
- 初回は20時間、2回目以降は200時間使用ごとに交換。



エンジンオイルフィルタ(カートリッジ)

- 使用時間から交換時期を確認。
- 200時間使用ごとに交換。



エアクリーナエレメント

- 汚れ…汚れや異物がない。



燃料フィルタポット

※キャブレタのある機械のみの点検箇所

- 汚れ・詰まり…汚れや異物がない。
- ⚠️火気には十分ご注意ください。



燃料パイプ

- 破損・燃料漏れがない。
- ⚠️火気には十分ご注意ください。



点火プラグ

- 汚れ…電極部にカーボンの付着がない。
- 電極のスキ間…0.6~0.7mmのスキ間がある。



バッテリー

- 液量…上限と下限の間にある。
- ターミナル…腐食や汚れがない。
- ⚠️バッテリーの取扱いには注意が必要です。取扱説明書を十分にお読みください。



冷却水

- 量…FULL~LOWの間にある。

2 走行部



ミッションオイル

- 量…上限と下限の間にある。
- 使用時間から交換時期を確認。
- 初回は50時間、2回目以降は100時間使用ごと、又は3年経過後の交換。
- ⚠️交換は必ずエンジンを止めて十分冷えてから行ってください。



ミッションオイルフィルタ(カートリッジ)

- 使用時間から交換時期を確認。
- 初回は50時間、2回目以降は100時間使用ごとに交換。
- ⚠️交換は必ずエンジンを止めて十分冷えてから行ってください。



ブレーキ

- 機体の停止を確認。
- ⚠️水平で平坦な場所で行ってください。
- ⚠️周囲に人がいないことを確認してください。



ミッション駆動ベルト

- 伸び、ひび割れ、焼付き、摩耗がない。

3 植付部 外観の破損も同時に確認。



植付爪

- 3mm以上の摩耗や破損・変形がない。



植付アーム(押し金具)

- 植付アームの摩耗・曲りがない。
- 押し金具が勢いよくスムーズに飛び出す。



施肥装置

- 詰まり・破損・変形…ホッパ、ホース、作溝器に肥料の詰まりがない。

注油・グリースの塗布と補給

注油・グリースアップ

- 各部に塗布・補給されている。